



**CHNT**  
CHINT ELECTRIC

Empower the World

**finn***electric*

## Lataa turvallisesti ja edullisesti

### ON HELPPO

Erillisen latauspistokkeen pidike voidaan asentaa helposti valittuun kohtaan seinällä. Latausvirran säätö mahdollistaa parhaan mahdollisen yhteensopivuuden.

### ON SINUN

Parkkipaikkasi tulee luultavasti olemaan eniten käyttämäsi latauspiste. Valitse CHINT CEU MODEL tehokkaaseen lataamiseen kotona, mökillä ja muissa kohteissa.

### ON TURVALLINEN

CHINT CEU MODEL on helppo ja edullinen ratkaisu latauspisteelle, jossa on sisäänrakennettuna ylivirta-, ylikuormitus- ja jäännösjännitesuoja. Latauspisteen rakenne on suunniteltu kestämään myös kovaa käyttöympäristöä ja mekaanista rasitusta.





## TEKNISET TIEDOT

CEU-1V/CEU-3V

Sähkönumero	Tuotemalli
340 8800	CEU-1V
340 8801	CEU-3V

Tuotemalli	1-vaiheinen CEU-1V	3-vaiheinen CEU-3V
Pistoketyyppi	Type 2	Type 2
Säädettävä latausvirta	10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A	
Suurin latausteho	7,4 kW	22,2 kW
Nimellinen jännite	230 V	400 V
Taajuus	AC 50HZ	
Syöttöliitin	7-napainen	7-napainen
Asennustapa	Seinäkiinnitys	
Mitat PxLxK	30cm x 9,5cm x 22cm	
Paino	5kg	
Latauskaapelin pituus	5m	
Kotelointiluokka	IP44	
Käyttölämpötila	-25....+40 C°	
Valmiustilan virrankulutus	6W	
Käyttöympäristön suurin sallittu kosteus	75%	

**CHNT**  
CHINT ELECTRIC

Chint\_CEU\_fi\_0418

**finnelectric**  
www.finnelectric.fi

**Finn Electric Oy**  
Fonseenintie 3, 00370 Helsinki, Finland  
Puh. +358 9 8700 270  
www.finnelectric.fi, info@finnelectric.fi